



PARTYBOX CLUB 120

可攜式派對喇叭



純粹的派對能量

JBL PartyBox Club 120 可將任何地方變成派對現場並充滿音樂氛圍。強勁的 JBL Pro Sound 音效環繞周圍，同時星光、酷炫的光線軌跡和閃光效果的迷人燈光秀與您的節奏同步。立即配對任何藍牙裝置並串流播放您最愛的派對播放清單，或使用麥克風和吉他輸入來分享您自己的聲音。無論何種方式，您都可以使用 JBL PartyBox 應用程式，透過有趣的互動派對效果來引導派對的節奏。符合人體工程學設計的摺疊把手使 PartyBox Club 120 易於隨身攜帶，防潑水結構使其不會因一點小雨而受到困擾。它能提供長達 12 小時的播放時間，若超過後派對仍在進行，只需更換可更換式電池，就能讓音樂和燈光繼續保持強勁。對於更盛大的派對，將兩個 JBL PartyBox Club 120 進行立體聲配對，以獲得更廣闊的聲場，或使用 JBL PartyBox 應用程式以無線方式連接多個啟用了 JBL Auracast 的喇叭。使用 JBL PartyBox Club 120 開啟派對。

功能

- ▶ 強勁的 JBL Pro Sound 音效
- ▶ 未來主義燈光秀
- ▶ 播放時間長達 12 小時
- ▶ 可摺疊把手
- ▶ 防潑水
- ▶ AI Sound Boost (人工智慧音效強化)
- ▶ 透過 Auracast™ 進行多喇叭連接
- ▶ 雙麥克風和吉他輸入
- ▶ JBL PartyBox 應用程式
- ▶ 部分採用再生材質製成



POWERFUL
BASS
BOOST



功能和優勢

強勁的 JBL Pro Sound 音效

沉浸在強勁的 JBL Pro Sound 音效中，即使在最高音量下也能提供清晰、動態的聲音和更深沉的低音。

未來主義燈光秀

驚人的音效與激動人心的未來主義燈光秀相結合，燈光秀具有星光、酷炫的燈光軌跡和閃光效果，全部與您的節奏同步。

播放時間長達 12 小時

單次充電提供長達 12 小時的播放時間，能讓您從中午一直跳舞至午夜。如果這還只是熱身，只需更換可更換式電池*，即可繼續播放。此外，10 分鐘快速充電可額外延長 80 分鐘的播放時間。*可更換式電池分開販售

可摺疊把手

PartyBox Club 120 的摺疊把手使其易於隨身攜帶。這款喇叭的機身符合人體工程學設計，重量分佈均勻，便於攜帶。

防潑水

無論您是在公園裡還是在海邊與朋友聚會，JBL PartyBox Club 120 都具備 IPX4 防潑水功能，這意味著一點小雨不會妨礙歡樂繼續下去。

AI Sound Boost (人工智慧音效強化)

充分利用您的喇叭。AI Sound Boost 功能可即時分析傳入的訊號，同時運用人工智慧演算法預測喇叭活動和電源反應。它能激發驅動單元發揮其最大能力，充分利用動態範圍，獲得更優質、更強勁的聲音。即使在最高音量下也能降低失真，將低音輸出和整體音量最大化。

透過 Auracast™ 進行多喇叭連接

想要更震撼的原創 JBL Pro Sound 音效嗎？立體聲搭配兩個喇叭，打造更廣闊的聲場。對於您最盛大的活動，可使用 Auracast™ 以無線方式連接多個啟用了 JBL Auracast 的 PartyBox。

雙麥克風和吉他輸入

將現場表演融入其中。使用吉他和雙麥克風輸入可輕鬆唱歌和演奏。有了卡拉 OK EQ 調諧和內建燈光秀，每個人的聲音和造型都會像一個超級明星。

JBL PartyBox 應用程式

JBL PartyBox 應用程式讓您可以比以往更輕鬆地新增互動派對效果、控制音樂、調整 EQ 設定，並自訂燈光秀的色彩和圖案，打造完美的派對氛圍。

部分採用再生材質製成

JBL PartyBox Club 120 採用消費後回收塑膠。它還以 FSC 認證的大豆油墨印刷紙張包裝。

技術規格

- ▶ 換能器：2 個 5.25 英寸 (133 公釐) 低音喇叭、2 個 2.25 英寸 (57 公釐) 高音喇叭
- ▶ 輸出功率：160 W RMS (IEC60268)
- ▶ 電源輸入：100 - 240 V ~50/60 Hz
- ▶ 頻率回應：40 Hz - 20 kHz (-6dB)
- ▶ 雜訊比：> 80dB
- ▶ 電池類型：JBL BATTERY200 鋰離子電池 34 Wh (等同於 7.2V / 4277mAh)
- ▶ 電池充電時間：3.5 小時 (喇叭關閉模式)
- ▶ 音樂播放時間：長達 12 小時 (視音量和音訊內容而異)
- ▶ 電纜類型：交流電纜 (類型視地區而有所不同)
- ▶ 纜線長度：2.0 公尺 / 6.6 英尺
- ▶ USB 對外充電：5V / 2.1A (最大) (喇叭關閉模式)
- ▶ USB 格式：FAT16、FAT32
- ▶ Bluetooth® 版本：5.4
- ▶ Bluetooth® 藍牙設定檔：A2DP V1.4、AVRCP V1.6
- ▶ Bluetooth® 藍牙發射器頻率範圍：2.4 GHz - 2.4835 GHz
- ▶ Bluetooth® 藍牙發射器功率：≤ 18 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth® 藍牙發射器調變：GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- ▶ 支援的格式：.MP3、.WAV、.WMA、.FLAC
- ▶ 輸入靈敏度：
- ▶ 輔助輸入：370mV RMS (3.5 公釐接頭)
- ▶ 麥克風輸入：20mV RMS
- ▶ 吉他輸入：100 mV RMS
- ▶ 藍牙 / USB 輸入：-9dBFS
- ▶ 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：288.4 x 570 x 297 公釐 / 11.35 x 22.44 x 11.69 英寸
- ▶ 淨重：11.05 公斤 / 24.35 磅
- ▶ 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：340 x 617 x 369 公釐 / 13.4 x 24.3 x 14.5 英寸
- ▶ 總重：14.1 公斤 / 31 磅

包裝盒內物品

- 1 台 JBL PartyBox 120
- 1 份快速入門指南
- 1 份安全說明與保固卡
- 交流電源線 - 數量和插頭類型因地區而異。